

ZUBEHÖR - KAMERA-MONITOR-SYSTEME**LS-60-A - Niedergeschwindigkeits-Triggermodul (normal geschlossen)****4851**

- **12/24 V DC**
- **Aktiviert Sicherheitsvorrichtungen bei vorgegebener Geschwindigkeit automatisch**
- **Abmessungen (BxHxT) 44 x 16 x 64mm**
- **2 Jahre Garantie**

Produkteigenschaften

- 'Normal geschlossen' - Sicherheitseinrichtung standardmäßig an, stellt sich bei bestimmter
- 10 Geschwindigkeitsvoreinstellungen zur Auswahl
- Kompakte Abmessungen
- Einfaches installieren und einstellen
- Überspannungsschutz an den Kameraeingängen
- Verpolungsschutz
- Kompatibel mit Brigade Rückfahrkamerasystemen

Versorgung

- Leistungsaufnahme: 21,6 W
- Stromstärke: 1,8 A
- Schaltausgänge mit max. 1,2A

Qualitätsmerkmale

- Mechanische Vibration: 10 G
- Mechanische Erschütterung: 50G
- Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C
- CE-Zeichen
- EMV-genehmigt: e11

Bei Anschluß von mehr als 1,2A am Schaltausgang, muß ein Relais zwischengeschaltet werden.

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

