

**ACCESSOIRES VOOR CAMERA/MONITOR-SYSTEEM****LS-60-A - Lage snelheidstrigger-module (normaal gesloten)****4851**

- **12-24 V DC**
- **Schakelt automatisch veiligheidsvoorziening in op de ingestelde snelheid**
- **Afmetingen (BxHxD)  
44 x 16 x 64mm**
- **2 jaar garantie**

**Kenmerken**

- Normaal gesloten - veiligheidsvoorziening standaard ingeschakeld, wordt uitgeschakeld op de ingestelde snelheid
- 10 snelheidsdrempels om uit te kiezen
- Compact formaat
- Gemakkelijk te installeren en in te stellen
- Bescherming tegen kortsluiting voor de camera-ingangen
- Beschermd tegen verkeerd aansluiten
- Compatibel met Brigade camera/monitor-systemen

**Stroom**

- Stroomverbruik: 21,6 Watt
- Stroom: 1,8 Amp.
- Schakel-uitgangsstroom max: 1,2 Amp.

**Duurzaamheid & standaarden**

- Mechanische trillingen: 10G
- Mechanische schokken: 50G
- Bedrijfstemperatuur: -40 tot +85°C
- CE-markering
- EMC-goedgekeurd: E

Een relais is vereist als de schakeluitgang verbonden wordt met een apparaat voorzien van meer dan 1,2 Amp.

Brigade Electronics Plc  
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD  
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343  
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

