

NIEUW**CAMERA/MONITOR-ZENDER-ONTVANGER
SYSTEEM****DW-1000-TX - Digital Wireless Transmitter**
DW-1000-RX - Digital Wireless Receiver**4043**
4044**Digitale technologie**

- **12-24Vdc**
- **1 camera-ingangen**
- **IP69K (Zender)**
- **Maat (LxBxH)
113 x 114 x 30mm**
- **2 jaar garantie**

Functies

- Zend snelheid: Afbeelding controleren monitor in 200 milliseconden
- Geen (noodzakelijk) gebruik maken van extra spiraalkabels
- Uitsluiting of overbodig maken van het installeren van benodigde lengte kabels op het voertuig
- Sterke reductie installatietijd
- Re-pair (zoek faciliteit) zorgeloos verwisselen van trailers
- te combineren met de Brigade de Elite serie camera's en monitoren
- Activeren bij achteruitrij-sigitaal
- PAL/NTSC
- Beveiligde verbinding
- Zend-frequentie 2.4 GHz

Voeding

- Stroom Amps: TX: 0.85 RX: 0.17
- Zenderunit gevoed door achteruit rijd lichten

Duurzaamheid & normen

- Bedrijfs temperatuur: -40 to +70°C
- Mechanische trillingen: 6G
- Mechanische schokken: 20G
- CE markering

Brigade Electronics BV
Hinmanweg 11 F, 7575 BE Oldenzaal, The Netherlands
Telefoon: +31 541 53 18 01
email: info@brigade-electronics.nl www.brigade-electronics.nl

